

Multi-Charger 6



Multi-Charger 6 er en enhed til opladning af batterier til Kempppi PFU 210e filterenheder. Op til 6 batterier kan oplades samtidigt med opladeren. Batterierne kan være enten SD- eller HD-batterier.

1. Tilslut strømforsyningskablet (1) til stikket på bagsiden af opladeren. Brug kun den strømforsyning, der medfølger i pakken.
2. Tilslut netledningen til stikket (2) i strømforsyningen.
3. Tilslut netledningen til lysnettet.
4. Indsæt det genopladelige batteri i et opladningsstik. Låsemekanismen på batteriet låser batteriet til stikket. Enheden begynder automatisk at oplade batteriet.
5. Når du vil fjerne et opladet batteri, skal du trykke på batteriudløserknappen, mens du trækker batteriet ud af opladeren.

Driftssikkerhed

-  Bemærk: Kun til indendørs brug.
-  Bemærk: Enheden kan hænges på væggen ved at bruge hullerne i bundpladen.
-  Forsigtig: Oplad ikke andre typer batterier eller beskadigede batterier.
-  Forsigtig: Undlad at bruge opladeren, hvis kablerne er beskadiget.
-  Forsigtig: Undgå, at der trænger fremmedlegemer eller væsker ind i enheden.
-  Forsigtig: Efterlad ikke opladeren uden opsyn, når den oplader eller er tilsluttet lysnettet.
-  Advarsler: Vær altid forsigtig ved brug af opladeren, og læs instruktionerne omhyggeligt. Ved forkert brug kan opladeren forårsage alvorlig personskade.



Den røde LED-lampe lyser: Batteriet oplades.

Den grønne LED-lampe lyser: Batteriet er blevet opladet.

Hvis batteriet sættes i enheden, og ingen af LED-lamperne lyser, kan batteriet være for koldt. Opladningen starter, når batteritemperaturen overstiger 0° C.

Medfølger i pakken

1 stk	Ladestation
1 stk	Strømforsyning
1 stk	Netledning
1 stk	Betjeningsvejledning

Tekniske specifikationer

Indgangsspænding	24 V DC, 12 A DC
Udgangsspænding	12 V - 16,6 V
Ladestrøm	6 x 2,0 A
Overstrømsbeskyttelse	3,6 A / opladningsport
Opladningsstrøm	6 x 32 W
Vægt (oplader)	2.5 kg
Vægt (strømforsyning)	1.4 kg
Dimensioner	500 x 350 x 73 mm
Stiktype (1)	XT 60 H - F.G.

Bestillingsnumre

P0730	Multi-Charger 6 EU
P0731	Multi-Charger 6 UK
P0732	Multi-Charger 6 DK
P0733	Multi-Charger 6 AS/NZS
P0734	Multi-Charger 6 CH

Reserve dele

SP9722200	Netledning EU
SP9722201	Netledning DK
SP9722202	Netledning UK
SP9722203	Netledning UAS/NZS
SP9722204	Netledning CH
SP9777650	Strømforsyning (24 V, 300 W)
SP9873700	Multi-Charger 6 enhed



Bortskaffelse af maskinen

Elektrisk udstyr må ikke bortskaffes sammen med almindeligt affald! Med henvisning til det europæiske direktiv 2002/96/EC vedrørende bortskaffelse af elektrisk og elektronisk affald samt direktivets implementering i de nationale love skal alt elektrisk udstyr, der når slutningen af sin levetid, indsamles separat og bringes til en miljømæssigt ansvarlig genbrugsstation.

Udstyrets ejer er forpligtet til at aflevere en udgået enhed til et regionalt opsamlingssted efter instruktioner fra de lokale myndigheder eller fra en repræsentant for Kempppi. Ved at overholde dette europæiske direktiv er du med til at forbedre miljøet og befolkningssundheden.